

Sustav kućnog kina s čitačem Blu-ray Disc™ / DVD diskova

Referentni priručnik

UPOZORENJE

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormarić.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.

Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće). Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju te na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Da biste spriječili ozljede, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na pod/zid u skladu s uputama za postavljanje.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Ova je oprema ispitana kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra te je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima navedenim u direktivi EMC-u.

Pojas od 5,15 GHz – 5,35 GHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

O izvorima napajanja

- Uređaj je pod naponom dok god je priključen u električnu utičnicu s izmjeničnom strujom, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže izvlačenjem utikača, jedinicu priključite u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite nešto neobično na jedinici, smjesta izvucite utikač iz utičnice.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik od oštećenja očiju.

Budući da je laserska zraka u uređaju Kućno kino s čitačem Blu-ray/DVD štetna za oči, nemojte pokušavati rasklapati kućište.

Servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.



| | |
|----------|--|
| CAUTION | CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE. |
| VORSICHT | KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEDÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN. |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN. |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR ØKSELE, ÅPNES. UNDGÅ DIREKTE ØSPORING PÅ ØJENE. |
| VARNING | KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN. |
| VARO! | AVATLUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTIESTAMÖNTÄ. |
| 警告 | 打開時有強弱可見和不可見激光輻射。避免眼睛受到直射的照射。 |
| 注意 | 打開時有強弱弱可見及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。 |

Jedinica za podizanje ovog uređaja klasificirana je kao laserski proizvod klase 3R. Kada se otvori zaštitno kućište lasera, emitira se vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje pa obavezno izbjegavajte izravno izlaganje očiju. Ta se oznaka nalazi na dnu vanjskog dijela glavne jedinice.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod klase 1. Ta se oznaka nalazi na dnu vanjskog dijela glavne jedinice.

Za glavnu jedinicu i pojačalo za surround zvuk

Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane na dnu uređaja.

Preporučeni kabeli

Za spajanje s računalima hostovima i/ili perifernim jedinicama moraju se upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključnice.



Zbrinjavanje otpadnih baterija i električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa.

Kada zbog sigurnosti, izvedbe ili integriteta podataka u proizvod mora biti ugrađena baterija, tu bateriju smije mijenjati samo kvalificirani serviser.

Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Upute za sve ostale baterije potražite u odjeljku o sigurnom vadenju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite u odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne

gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomena kupcima: sljedeće informacije odnose se samo na opremu prodanu u državama koje primjenjuju EU direktive.

Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja u vezi sa servisom ili jamstvom, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W/BDV-NF7220/TA-SA700WR/TA-SA600WR/TA-SA500WR u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.

Pojednosti potražite na sljedećoj URL adresi:

<http://www.compliance.sony.de/>



Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u sljedećim državama.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB

Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina namijenjen je za reprodukciju zvuka i videozapisa s diskova ili USB uređaja, prijenos glazbe s pametnog telefona kompatibilnog s NFC tehnologijom ili s uređaja BLUETOOTH te FM tunera. Sustav također podržava mrežni prijenos i Screen mirroring (zrcaljenje zaslona).

Samo za BDV-N9200W/ BDV-N9200WL/BDV-N7200W/ BDV-N7200WL/BDV-N5200W



Ova oznaka upozorava korisnika na opasnost od strujnog udara. Stoga nipošto nemojte otvarati uređaj. Ta se oznaka nalazi na stražnjem vanjskom dijelu pojačala za surround zvuk.

Za gledanje 3D videoslika

Neke osobe tijekom gledanja 3D videozapisa mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju, umor ili mučnina). Svi svim gledateljima preporučuje uzimanje redovitih stanki tijekom gledanja 3D videozapisa. Duljina i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu, morate prestati gledati 3D videoslike dok nelagoda ne prestane; savjetujte se s liječnikom ako mislite da je to potrebno. Također biste trebali pregledati (i) priručnik s uputama i/ili poruku koja upućuje na oprez za svaki drugi uređaj koji upotrebljavate ili za Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju na ovom proizvodu te (ii) potražiti najnovije informacije na našem web-mjestu (<http://esupport.sony.com/>).

Vid male djece (osobito one ispod šest godina starosti) još uvijek je u razvoju. Prije nego što dopustite maloj djeci gledanje 3D videoslika, posavjetujte se s liječnikom (pedijatrom ili okulistom). Da bi bili sigurni da djeca slijede prethodno navedene preporuke, odrasli bi ih trebali nadzirati.

Zaštita autorskih prava

- Imajte na umu napredan sustav zaštite sadržaja koji se koristi na Blu-ray Disc i DVD medijima. Ti sustavi, pod nazivom AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu sadržavati neka ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih značajki. Funkcioniranje proizvoda i postavljena ograničenja mogu se razlikovati ovisno o datumu kupnje jer upravni odbor za AACS može usvojiti ili promijeniti pravila ograničenja nakon kupnje.
- Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod pomoću tehnologije Cinavia ograničava korištenje neovlaštenih kopija nekih komercijalnih filmova i videozapisa te njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije zabranjena upotreba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka, a reprodukcija ili kopiranje bit će prekinuti.
Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia potražite u internetskom informativnom centru za korisnike tehnologije Cinavia na adresi <http://www.cinavia.com>. Da biste poštom zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia, pošaljite poštansku dopisnicu sa svojom adresom na sljedeću adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.

Autorska prava i zaštitni znakovi

- (Samo BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W)

U sustav su ugrađeni Dolby* Digital i surround dekoder s prilagodljivom matricom Dolby Pro Logic te DTS** Digital Surround System.

* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

** Za patente DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol i DTS te simbol zajedno registrirani su zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

(samo BDV-NF7220)

U sustav su ugrađeni Dolby* Digital i DTS** Digital Surround System.

* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol s dvostrukim slovom D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

** Za patente DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol i DTS te simbol zajedno registrirani su zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

- Ovaj sustav sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njezinih partnera.

- DVD Logo zaštitni je znak tvrtke DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- „Blu-ray Disc”, „Blu-ray”, „Blu-ray 3D”, „BD-LIVE”, „BONUSVIEW” i logotipi zaštitni su znaci tvrtke Blu-ray Disc Association.
- Logotipi „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” i „CD” zaštitni su znaci.
- „Super Audio CD” zaštitni je znak.
- App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
- „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- „AVCHD 3D/Progressive” i logotip „AVCHD 3D/Progressive” zaštitni su znaci tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- „XMB” i „xross media bar” zaštitni su znaci tvrtki Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- „PlayStation” je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
- Logotip „Sony Entertainment Network” i „Sony Entertainment Network” zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.

- Tehnologiju prepoznavanja glazbe i videozapisa te povezane podatke omogućuje Gracenote®. Gracenote je industrijski standard u tehnologiji prepoznavanja glazbe i isporuci povezanog sadržaja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc te podaci povezani s glazbom i videozapisima tvrtke Gracenote, Inc., autorska prava © 2000. – danas Gracenote. Softver tvrtke Gracenote, autorska prava © 2000. - danas Gracenote. Na ovaj proizvod ili uslugu primjenjuje se jedan ili više patenata u vlasništvu tvrtke Gracenote. Na web-mjestu tvrtke Gracenote potražite nepotpun popis primjenjivih patenata tvrtke Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, logotip Gracenote i „Powered by Gracenote” registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Gracenote, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- N Mark je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
- Google Play™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
- „Xperia” je zaštitni znak tvrtke Sony Mobile Communications AB.

- Zaštitna riječ *Bluetooth*® i logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
- Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
- U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička tehnologija licencirana od tvrtke Verance Corporation i zaštićena patentom U.S. Patent 7,369.677 i drugim patentima Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi, kao i autorskim pravima i zaštitom industrijskih tajni za neke dijelove te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation. Autorska prava 2004. – 2010. Verance Corporation. Verance pridržava sva prava. Funkcionalna analiza softvera ili rastavljanje zabranjeni su.
- Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft. Vlasnici sadržaja upotrebljavaju Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj pomoću tehnologije PlayReady pristupa sadržaju zaštićenom značajkom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj ne uspije valjano primijeniti ograničenja za korištenje

sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od Microsofta da mu uskratiti mogućnost korištenja sadržaja zaštićenog značajkom PlayReady. Onemogućivanje ne bi trebalo utjecati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama ograničavanja pristupa. Radi pristupa svom sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije PlayReady. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupati sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.

- DLNA™, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED™ zaštitni su znakovi, servisni znakovi ili oznake certifikata društva Digital Living Network Alliance.
- SDK uređaja Opera® tvrtke Opera Software ASA. Autorska prava 1995. – 2013. Opera Software ASA. Sva prava pridržana.

O POWERED
BY OPERA®

- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci proizvođača.™ i ® oznake nisu naznačene u ovom dokumentu.

Informacije o licenci za krajnjeg korisnika

Ugovor o licenci tvrtke Gracenote® s krajnjim korisnikom

Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke Gracenote, Inc. iz Emeryvillea, SAD („Gracenote“). Softver tvrtke Gracenote („softver tvrtke Gracenote“) omogućuje aplikaciji prepoznavanje diskova i/ili datoteka i dohvaćanje informacija o glazbi, uključujući informacije o nazivu, izvođaču, pjesmi i naslovu („podaci tvrtke Gracenote“), s mrežnih poslužitelja ili ugrađenih baza podataka (skupno „poslužitelji tvrtke

Gracenote“) te druge funkcije. Podatke tvrtke Gracenote možete koristiti samo u okviru funkcija namijenjenih krajnjem korisniku ove aplikacije ili uređaja. Pristajete koristiti podatke tvrtke Gracenote, softver tvrtke Gracenote i poslužitelja tvrtke Gracenote samo u osobne i nekomercijalne svrhe. Suglasni ste s time da nećete dodjeljivati, kopirati ili prenositi softver tvrtke Gracenote ili podatke tvrtke Gracenote ni na koju treću stranu. SUGLASNI STE S TIME DA NEĆETE KORISTITI NI ZLORABITI PODATKE TVRTKE GRACENOTE, SOFTVER TVRTKE GRACENOTE ILI POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE NI NA KOJI DRUGI NAČIN OSIM KAKO JE IZRIČITO NAVEDENO OVDJE.

Pristajete na to da, ako prekršite ta ograničenja, gubite svoju neisključivu licencu na podatke, softver i poslužitelje tvrtke Gracenote samo u osobne i nekomercijalne svrhe. Ako vam istekne licenca, pristajete na prestanak djelomičnog i potpunog korištenja podataka, softvera i poslužitelja tvrtke Gracenote. Gracenote zadržava sva prava nad podacima, softverom i poslužiteljima tvrtke Gracenote, uključujući sva prava vlasništva. Gracenote ni pod kojim uvjetima ne može biti odgovoran ni za kakvo plaćanje vama za informacije koje pružite. Pristajete da Gracenote, Inc. može ostvariti svoja prava navedena u ovom Ugovoru u svoje ime izravno protiv vas.

Usluga tvrtke Gracenote u statističke svrhe koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita. Pomoću nasumično dodijeljenog brojanog identifikatora služba tvrtke Gracenote broji upite ne znajući tko ste. Dodatne informacije potražite na web-stranici s pravilima zaštite privatnosti za uslugu tvrtke Gracenote.

Softver tvrtke Gracenote i svaka stavka podataka tvrtke Gracenote licencirani su vam „KAKVI JESU“. Gracenote ne iznosi nikakve tvrdnje ni jamstva, izričita ni implicirana, u vezi s točnosti bilo kojih podataka tvrtke Gracenote s poslužitelja tvrtke Gracenote. Gracenote zadržava pravo brisanja podataka s poslužitelja tvrtke Gracenote ili mijenjanja kategorija podataka iz bilo kojeg razloga koji procijeni dovoljnim. Ne jamči se da su softver ili poslužitelji tvrtke Gracenote bez pogrešaka ni da će njihovo funkcioniranje biti neprekidno. Tvrtka Gracenote nije vam obvezna davati nove poboljšane ili dodatne vrste ili kategorije podataka koje Gracenote može davati u budućnosti i slobodno može u bilo kojem trenutku prestati pružati svoje usluge.

GRACENOTE SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA IMPLICIRANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA NAVEDENU ILI POSEBNU NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA. GRACENOTE NE JAMČI REZULTATE DOBIVENE POMOĆU SOFTVERA ILI BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE GRACENOTE. TVRTKA GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVE POSLJEDIČNE ILI NEHOTIČNE ŠTETE NI ZA GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA.

© Gracenote, Inc. 2009

Dodatne informacije

Mjere opreza

O sigurnosti

- Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite ga na pregled u ovlaštenu servis prije nastavka uporabe.
- Ne dirajte kabel za napajanje mokrim rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.

O izvorima napajanja

Ako sustav ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice. Prilikom isključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom držite ga za utikač, a ne povlačite sam kabel.

O postavljanju

- Postavite sustav na dovoljno prozračno mjesto kako u unutrašnjosti sustava ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara. Ako sustav stalno upotrebljavate pri visokim razinama jačine zvuka, temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu značajno raste. Ne dirajte kućište kako se ne biste opekli.
- Sustav nemojte smještati na mekane podloge (tepihe, prekrivače itd.) koje bi mogle blokirati otvore za ventilaciju.
- Sustav nemojte instalirati blizu izvora topline, primjerice radijatora ili zračnih otvora, ni na mjesta podložna izravnom Sunčevu svjetlu, velikim količinama prašine, mehaničkoj vibraciji ili udarima.
- Ne postavljajte sustav u kosi položaj. Oblikovan je za rad samo u vodoravnom položaju.

- Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki zvučnici.
- Ne stavljajte teške predmete na sustav.
- Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče. To može ograničiti prijam radiovalova.
- Ne stavljajte sustav na mjesta na kojima se upotrebljava medicinska oprema. To može uzrokovati kvar medicinske opreme.
- Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki drugi medicinski uređaj, prije upotrebe funkcije bežične LAN mreže posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja.

O radu uređaja

Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar glavne jedinice. Ako se to dogodi, sustav možda neće pravilno raditi. U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.

O prilagodbi glasnoće

Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove s vrlo niskom razinom ulaza zvuka ili bez zvučnih signala. U suprotnome se zvučnici mogu oštetiti tijekom nagle reprodukcije dijela s visokom razinom zvuka.

O čišćenju

Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom krpom malo navlaženom u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

Nemojte koristiti diskove za čišćenje i sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući tekuća sredstva i raspršivače). Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.

O zamjeni dijelova

U slučaju popravljanja ovog sustava, popravljani dijelovi mogu se zadržati za ponovnu upotrebu ili recikliranje.

O boji na TV-u

Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boje na TV zaslonu, isključite TV pa ga ponovno uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako se boja i dalje nepravilno prikazuje, postavite zvučnike podalje od TV-a.

VAŽNA OBAVIJEST

Oprez: ovaj sustav može beskonačno prikazivati nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz na TV zaslonu. Ako nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz prikazujete na TV-u dulje vrijeme, postoji rizik od oštećenja zaslona. Tome su podložni televizori s plazma zaslonima i projekcijski televizori.

O premještanju sustava

Prije premještanja sustava provjerite nije li umetnut disk i isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice.

O BLUETOOTH komunikaciji

- BLUETOOTH uređaji moraju se upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti od približno 10 metara (bez prepreka). Učinkoviti komunikacijski raspon može se skratiti u sljedećim uvjetima:
 - ako se između uređaja s BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka
 - lokacije gdje je instaliran bežični LAN
 - u blizini mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
 - lokacije na kojima se pojavljuju drugi elektromagnetski valovi
- BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a može doći do elektromagnetskih smetnji. To bi moglo uzrokovati sporiji prijenos podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. U tom slučaju pokušajte sljedeće:
 - upotrebljavajte glavnu jedinicu najmanje 10 metara od uređaja s bežičnim LAN-om.
 - isključite napajanje za bežičnu LAN opremu pri upotrebi BLUETOOTH uređaja unutar 10 metara.
 - postavite ovu jedinicu i BLUETOOTH uređaj što je moguće bliže jedno drugom.
- Radiovalovi koje emitira glavna jedinica mogu ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući da te smetnje mogu rezultirati kvarom, uvijek isključite napajanje na glavnoj jedinici i BLUETOOTH uređaju na sljedećim mjestima:
 - u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, na benzinskim postajama i na svim mjestima gdje mogu postojati zapaljivi plinovi
 - blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
- Glavna jedinica podržava sigurnosne funkcije koje su sukladne BLUETOOTH specifikacijama da bi se omogućilo sigurno povezivanje tijekom komunikacije pomoću Bluetooth tehnologije. No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno o sadržaju postavke i drugim čimbenicima, pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- Sony se neće ni na koji način smatrati odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao zbog curenja informacija tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao glavna jedinica.
- BLUETOOTH uređaji povezani s ovom glavnom jedinicom moraju biti u skladu s BLUETOOTH specifikacijom koju određuje Bluetooth SIG, Inc. i mora imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH specifikacijom, mogu postojati slučajevi kada povezivanje nije moguće zbog karakteristika ili specifikacija BLUETOOTH uređaja ili kada može rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
- Može se pojaviti šum ili se zvuk može prekinuti ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom s glavnom jedinicom, komunikacijskom okruženju ili uvjetima u okolini.

Ako imate kakvih pitanja ili problema vezanih uz sustav, obratite se najbližem Sonyjevu distributeru.

Napomene o diskovima

O rukovanju diskovima

- Da bi disk ostao čist, pridržavajte ga za rub. Ne dodirujte površinu.
- Ne lijepite papir ili traku na disk.



- Disk nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, ni ostavljati u automobilu na izravnoj Sunčevoj svjetlosti jer unutra temperatura može znatno porasti.
- Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.

O čišćenju

- Prije reprodukcije očistite disk krpom. Disk brišite od središta prema rubu.



- Nemojte koristiti otapala kao što su benzin i razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na tržištu ili antistatičke raspršivače namijenjene za gramofonske ploče.

Sustav može reproducirati samo standardne okrugle diskove. Korištenjem nestandardnih diskova ili diskova koji nisu kružnog oblika (npr. onih u obliku kartice, srca ili zvijezdice) moguće je izazvati kvar.

Nemojte koristiti disk za koji je pričvršćen komercijalno dostupan dodatak, primjerice naljepnica ili prsten.

Specifikacije

Odjeljak pojačala

**BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W**

IZLAZNA SNAGA (stvarna)

Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
125 W + 125 W (pri 6 oma, 1 kHz,
1% THD)

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
200 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)

Središnji:

200 W (pri 6 oma, 1 kHz)

Subwoofer:

200 W (pri 6 oma, 80 Hz)

Ulazi (analogni)

AUDIO IN

Osjetljivost: 2 V/700 mV

Ulazi (digitalni)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Podržani formati: LPCM 2CH

(do 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Podržani formati: LPCM 5.1CH

(do 48 kHz), LPCM 2CH (do 96 kHz),

Dolby Digital, DTS

BDV-NF7220

IZLAZNA SNAGA (stvarna)

Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
125 W + 125 W (pri 6 oma, 1 kHz,
1% THD)

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
200 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)

Subwoofer:

200 W (pri 6 oma, 80 Hz)

Ulazi (analogni)

AUDIO IN

Osjetljivost: 2 V/700 mV

Ulazi (digitalni)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Podržani formati: LPCM 2CH

(do 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Podržani formati: LPCM 5.1CH

(do 48 kHz), LPCM 2CH (do 96 kHz),

Dolby Digital, DTS

HDMI odjeljak

Priključnica

Vrsta A (19-pinski)

BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav

Sustav formata signala

NTSC/PAL

USB odjeljak

↓ (USB) ulaz:

Vrsta A (za povezivanje USB memorije, čitača memorijske kartice, digitalnog fotoaparata i digitalne video kamere)

LAN odjeljak

LAN (100) terminal

100BASE-TX terminal

Odjeljak za bežični LAN

Usklađenost sa standardom

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvencijski pojas

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH odjeljak

Komunikacijski sustav

BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija napajanje

Klasa 2

Maksimalni komunikacijski raspon

Linija vidljivosti pribl. 10 m¹⁾

Frekvencijski pojas

2,4 GHz

Način modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilni BLUETOOTH profili²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Podržani kodeci³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Raspon prijenosa (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz)

1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, bežični telefon, osjetljivost prijama, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

2) Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

3) Kodek: format kompresije i konverzije audiosignala

4) Potpojasni kodek

Odjeljak za FM tuner

Sustav

PLL kvarcom kontrolirani digitalni sintetizator

Raspon podešavanja

87,5 MHz – 108,0 MHz (korak od 50 kHz)

Antena

FM žičana antena

Terminali antene

75 oma, nebalansirano

Zvučnici

Prednji (SS-TSB133)/Surround (SS-TSB138) za BDV-N9200W

Prednji (SS-TSB134)/Surround (SS-TSB139) za BDV-N9200WL

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

102 mm × 705 mm × 71 mm

(dio za postavljanje na zid)

270 mm × 1.200 mm × 270 mm

(cijeli zvučnik)

Masa (pribl.)

SS-TSB133/SS-TSB138:

1,9 kg (dio za postavljanje na zid)

4,2 kg (cijeli zvučnik)

SS-TSB134/SS-TSB139:

2,0 kg (dio postavljen na zid

s kabelom zvučnika)

4,4 kg (cijeli zvučnik)

**Prednji (SS-TSB135) za BDV-N7200W/
BDV-NF7220**

**Surround (SS-TSB140)
za BDV-N7200W**

**Prednji (SS-TSB136)/Surround
(SS-TSB141) za BDV-N7200WL**

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

100 mm × 450 mm × 57 mm
(bez stalka)

147 mm × 455 mm × 147 mm
(sa stalkom)

Masa (pribl.)

SS-TSB135/SS-TSB140:

1,1 kg (bez stalka)

1,2 kg (sa stalkom)

SS-TSB136/SS-TSB141:

1,2 kg (bez stalka, s kabelom
zvučnika)

1,3 kg (sa stalkom)

Prednji (SS-TSB137) za BDV-N5200W

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

91 mm × 275 mm × 96 mm

Masa (pribl.)

0,71 kg (sa zvučničkim kabelom)

Surround (SS-TSB142) za BDV-N5200W

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

90 mm × 205 mm × 91 mm

Masa (pribl.)

0,58 kg (sa zvučničkim kabelom)

**Središnji (SS-CTB125) za
BDV-N9200W/BDV-N7200W**

**Središnji (SS-CTB126) za
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL**

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

365 mm × 73 mm × 77 mm

Masa (pribl.)

1,1 kg

Središnji (SS-CTB127) za BDV-N5200W

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

240 mm × 90 mm × 85 mm

Masa (pribl.)

0,58 kg (s kabelom zvučnika)

**Subwoofer (SS-WSB126)
za BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-NF7220**

**Subwoofer (SS-WSB127)
za BDV-N9200WL/BDV-N7200WL**

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

SS-WSB126:

265 mm × 430 mm × 265 mm

SS-WSB127:

265 mm × 425 mm × 265 mm

Masa (pribl.)

SS-WSB126: 6,3 kg

SS-WSB127: 6,2 kg

**Subwoofer (SS-WSB128)
za BDV-N5200W**

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

225 mm × 365 mm × 345 mm

Masa (pribl.)

5,8 kg (s kabelom zvučnika)

Općenito

Glavna jedinica

Preduvjeti napajanja

220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno:

95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)

105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)

85 W (HBD-NF7220)

Stanje pripravnosti:

0,3 W (U načinu za uštedu

energije. Pojednosti o toj

postavci potražite u uputama

za upotrebu na sljedećem

web-mjestu:

<http://support.sony-europe.com/>)

1,7 W (Kada su [Remote Start]

(Pokretanje na daljinu), [NFC]

i [Bluetooth Power Setting]

(Postavka Bluetooth napajanja)

postavljeni na [On] (Uključeno),

a [Quick Start Mode] (Način rada

za brzo pokretanje) je postavljen

na [Off] (Isključeno)).

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

480 mm × 78 mm × 212,5 mm uklj.

ispupčene dijelove

Masa (pribl.)

3,1 kg

**Pojačalo za surround zvuk
(TA-SA500WR) za BDV-N9200W/
BDV-N7200W**

**Pojačalo za surround zvuk
(TA-SA600WR) za BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL**

**Pojačalo za surround zvuk
(TA-SA700WR) za BDV-N5200W**

Odjeljak pojačala

TA-SA500WR/TA-SA600WR:

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Surround lijevi/Surround desni zvučnik:
200 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)

TA-SA700WR:

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Surround lijevi/Surround desni zvučnik:
100 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)

Nazivna impedancija

6 Ω

Komunikacijski sustav

Bežični zvuk Verzija specifikacije 3.0

Frekvencijski pojas

5,2 GHz, 5,8 GHz

Način modulacije

DSSS

Preduvjeti napajanja

220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno:

55 W (TA-SA500WR)

70 W (TA-SA600WR)

45 W (TA-SA700WR)

Potrošnja energije u stanju pripravnosti

0,5 W (stanje pripravnosti)

0,3 W (isključeno)

Dimenzije (š/v/d) (pribl.)

200 mm × 64 mm × 211,5 mm

Masa (pribl.)

1,3 kg

Dizajn i specifikacije podložni su promjeni
bez prethodne obavijesti.

<http://www.sony.net/>



* 4 4 8 5 8 3 3 1 3 * (1)

©2014 Sony Corporation